

Datenblatt JPS-3 B

Artikelnummer: E6160044

Universal Druckschalter mit 2 Schaltbereichen. Mit 6-kant Anschluss-Stutzen SW17 mit 1/4" Innengewinde.

Der JSP ist ein Universal-Druckschalter mit 2 Schaltbereichen, Starterknopf und Kontroll-Lampe sowie geeignet für Öl, Wasser und Luft. Er kann auch als Regler zur Steuerung und Überwachung in Hausölversorgungsanlagen, für Druckerhöhungsanlagen, Ölförderungspumpen etc. verwendet werden.



| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Bedienung | Sollwertsteller innen, Starterknopf |
| Elektrischer Anschluss | Schraubklemmen |
| Elektronische Ausführung | Nein |
| Explosionsschutz | Nein |
| Funktionstyp (Anlagentechnik) | Wächter |
| Fühlerelement | Druckmembrane |
| Inneneinstellung | Ja |
| Material Gehäuse | Metall Stahlblech |
| Max. Schaltspannung | 230 VAC, 50 Hz |
| Max. Schaltstrom | 2 (2) A |
| Mediumtemperatur | ?30 ... 80 °C |
| Mit LED-Anzeige | Ja |
| Schaltkontakt | Wechsler |
| Schutzart | IP10 |